

このたびはC-PLUS LED Area Light 55 をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
 ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

## 警告

■修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造をしないでください。  
 灯具には、高電圧がかかっており危険です。十分注意をしてください。

■水に濡れる場所や湿度の高い場所での使用、また手足が濡れた状態や  
 素足での操作はしないでください。漏電による感電の恐れがあります。

■電源は弊社指定のACアダプター以外、ご使用にならないでください。  
 指定以外の物を使用すると、故障・発火・感電の原因となります。

■発光面を人の目に近づけて点灯しないでください。  
 視力障害の原因となります。

## 注意

■本体スリット部や灯体全体を覆っての使用はしないでください。  
 使用中の内部回路はかなりの高温となり故障、発火、火災の恐れがあります。

■落としたり衝撃が加わったときは、直ちに使用を中止し、弊社、または  
 ご購入店で点検を受けてください。  
 外観的な変形がなくても内部の電子部品などの損傷で、感電や漏電の恐れ  
 があります。コードの被覆損傷のときも同様に点検を受けてください。

■使用後は安全のため、必ずACコードをコンセントから抜き取るか、  
 ブレーカーなどをOFFにしてください。発火、火災の恐れがあります。

●誤った操作、または異常を無視して使用すると、使用する人々への危害、または物的損害  
 を与えることが予測されます。

取扱説明書の操作方法に従い、「警告」「注意」などを守って安全にお使いください。

●上記のような症状がなくても1年に1~2回は点検を受けられるようおすすめします。

## アフターサービスについて

1. この製品には保証書がついています。保証書には販売店名、ご購入年月日が記載されて  
 いることをご確認のうえ、大切に保管してください。

2. 保証期間はお買い上げ日から1年間です。  
 保証期間中でも有料になることがありますので保証書の保証規定をご確認ください。

## 1 各部の名称

- 1 LED光源
- 2 アンブレラ取付穴(φ8)
- 3 角度固定ノブ
- 4 リフレクター
- 5 電源スイッチ/調光バリエーター
- 6 DC IN コネクター
- 7 ダボ受け



### 【セット内容】

- ・ LEDライト本体
- ・ ACアダプター
- ・ 前面ディフューザー
- ・ 取扱説明書(本書)
- ・ ダブルダボ
- ・ 保証書

## 2 使用方法

1. 本体下部のダボ受けに付属のダブルダボをセットし、スタンドに設置します。
2. リフレクターに付属の前面ディフューザーをセットします。
3. 電源スイッチ(調光バリエーター)がOFFになっていることを確かめてから、付属のACアダプターを  
 灯体のDC INコネクターに接続します。最後にACプラグをコンセントに接続します。
4. 調光バリエーターを右に回すと電源がONになり、発光面が点灯します。  
 調光バリエーターで光量を調整します。色温度が安定するまで5分かかります。

## 3 仕様

品名	LED Area Light 55
型式	JL-109
電源	ACアダプター : INPUT AC100-240V 50/60Hz OUTPUT DC15V 4A
光源	LEDチップ × 240 pcs
消費電力	55 W
光量	F8.0 (5.6 5/10) ※1
調光範囲	FULL~約1/6
照度	2400 lx (1400 lx) ※1
平均演色評価数	Ra 95
色温度	5500K ± 10%
照射角度	60° (70°) ※1
寸法	280(w) × 200(d) × 330(h) mm
重量	990g (ACアダプター含まず)

測定条件: 出力Max 1/30sec. ISO400 測定距離1m ※1:カッコ()内は前面ディフューザー使用時の値

●本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。この仕様は2019年8月現在のものです。

●本仕様の光量、色温度、照射角度は弊社測定環境下での実測値です。製品の光量、色温度、照射角度は個体差があります。