

COMET

SYNCHRO 04 RC II

ワイヤレス・リモコンシステムで
カメラ位置からライトコントロール



SYNCHRON 04RC II

ワイヤレスシンクロ内蔵のリモコンシステムで、カメラ位置から複数のライトコントロール

- RS-Controller (別売) で 16チャンネル各6灯まで操作可能
- 高速閃光1/6000 Sec、秒間10発の高速連写(調光1/128)
- 大型バンクの装着が可能(大型雲台を採用)



SYNCHRON 04RC II 本体
[002127] SYNCHRON 04RC II

JANコード 4582278086185

178,000円 (税別)

付属品: ACコード ハロゲンランプ 200W RS-Receiver II
CR-シンクロコード 5m ストラート



品名		SYNCHRON 04RC II
型式		SYNC-04RC2
最大出力		400Ws
定格電圧		AC100V±10% 50/60Hz
ヒューズ定格		ストロボ用 7A(内蔵)
ストロボ調光方式		シリーズカット調光
ストロボ調光範囲		エンコーダーによるFULL~1/128 1/6EVステップ (ツマミ押し直し 1EVステップ)
出力表示		7セグメント(3桁) OFF表示あり※1 ツマミを押すごとにWs(400~3.1Ws)または、 Wv(10.0~3.0Wv)表示に切り換え
モデリングランプ		ハロゲンランプ 100V 200W以下
モデリング調光モード		100%点灯(CONST) / 出力連動調光(VARI)※2 / 消灯(OFF) ※2 モデリングランプはストロボ出力400Wsのとき100%の明るさとして ストロボ出力に連動して調光します。1/16以下は1/16の光量で一定です。
充電時間(FULL)		1.8秒(50Hz/60Hz)
閃光時間(FULL)		1/700
連写機能		10発/秒以上(光量3.1Ws)
充電サウンドモード		充電完了音(READY)/充電中音(CHG)/消音(OFF)
レディーランプ		テスト発光スイッチおよび、スレープセンサーキャップが充電完了で点灯
シンクロソケット		ホーンジャック 1個
リモコン受信機能		RS-Receiver II 専用コネクタ 1個(着脱式) 使用周波数 2.427GHz-2.457GHz
シンクロ電圧		DC12V
色温度(FULL)		5500K(ガラスグローブ装着時)
フォトセル		内蔵(スイッチ付)
不発光警報		ブザー連続音とレディーランプ点滅
過熱警報		ブザー連続音とACパイロットランプ点滅
クーリングファン		内蔵
雲台		CA雲台
適合リフレクター		CXタイプ
ガラスグローブ		シンクロンガラスグローブ(別売)
寸法		203.5(w)×127(h)×108(d)mm
重量		1.93kg



(付属)

[232070] RS-Receiver II

JANコード 4582278086192

18,000円 (税別)



(別売)

[232071] RS-Controller

JANコード 4582278086208

27,000円 (税別)

付属品: RS-Tシンクロコード

品名		RS-Receiver II (付属)
型式		RS-R-2
使用周波数		2.427GHz-2.457GHz
チャンネル数		16CH × 6灯
動作距離		30m以内
灯体識別表示		7セグメント(1桁) × 2回路
寸法		43(w)×61.5(h)×13(d)mm
重量		20g

SYNCHRON 04RC II アンブレラセット

コード番号	JANコード	品名	
[002127]	4582278086185	SYNCHRON 04RC II	1
[232071]	4582278086208	RS-Controller	1
[121087]	4582278079996	シンクロン リフレクター 110φ	1
[123235]	4582278083009	シンクロン ガラスグローブ*	1
[025351]	4582278071303	アンブレラ 50 ナイロン(950φ)	1
[232453]	4582278078494	CMS-3B ライトスタンド*	1

付属品: ACコード ハロゲンランプ 200W RS-Receiver II
CR-シンクロコード 5m ストラート

JANコード 4582278082316

257,100円 (税別)

品名		RS-Controller (別売)
型式		RS-CNTR
使用周波数		2.427GHz-2.457GHz
チャンネル数		16CH
各灯スイッチ		6
動作距離		30m以内
送信LED		有り(発光、全灯ON信号送信時に点灯)
テスト発光ボタン		有り
ストロボ調光		各灯スイッチで灯体を選択、+/-ボタンによる
ストロボ出力ON/OFF		全灯: ON/OFF スイッチで全灯ON/OFF 各灯: 各灯スイッチ長押しで各灯ストロボ出力ON/OFF
使用電池		単3形乾電池(1.5V) × 1本
寸法		43(w)×38(h)×81(d)mm
重量		45g

表示価格は税抜表示です。



コメント株式会社

本社: 〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5786 FAX. 03-5916-5872
【E-メール】 mail@comet-net.co.jp 【ホームページ】 http://www.comet-net.co.jp

コマーシャル部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5789 FAX.(03)5916-5876
仙台営業所	〒981-8003 仙台市泉区南光4-29-25	TEL.(022)727-6521 FAX.(022)727-6523
東京営業所	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5788 FAX.(03)5916-5875
東京営業所 ストロボクリニック課	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5794 FAX.(03)5916-5878
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市中区千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077 FAX.(052)735-9088
名古屋営業所 ストロボクリニック課	〒464-0075 名古屋市中区千種区内山3-1-1	TEL.(052)735-9077 FAX.(052)735-9088
大阪営業所	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671 FAX.(06)6536-4020
大阪営業所 ストロボクリニック課	〒550-0015 大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.(06)6536-0671 FAX.(06)6536-4020
福岡営業所	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17	TEL.(092)411-1202 FAX.(092)411-1209
福岡営業所 ストロボクリニック課	〒812-0008 福岡市博多区東光2-8-17	TEL.(092)411-1202 FAX.(092)411-1209
バックスクリーン部	〒174-0055 東京都板橋区泉町39-15	TEL.(03)3967-5112 FAX.(03)3967-5113
海外事業部	〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1	TEL.(03)5916-5786 FAX.(03)5916-5872

●このカタログの記載内容は2016年5月現在のものです。●改良のため予告なしに仕様やデザインの一部を変更することがあります。●写真の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。