

名称	产品编号	最大输出功率	最大输出灯数	回电时间 全光50Hz	额定电压	保险丝 额定电流	闪光灯 调光方式	闪光调光范围	输出分配 (Ws)	造型灯规格	造型灯 调光方式
电源箱系列											
CA-3200 II	009055	3200Ws	4	Q:3.6/S:10	220V ±10%	12×2/6A	2路电容调光	3200 ~ 25Ws	3200/2400:800	250W	VARI/CONST
CA-2500 FS	009061	2500Ws	2	2.6	220V ±10%	15/12/4A	电容调光	2400 ~ 75Ws	平均	250W	VARI/CONST
CX-244 III	009091	2400Ws	4	※ 1	220V ±10%	20×2/10A	电压调光	2400 ~ 100Ws	A.平均/B.2:1	250W	VARI/CONST
CS-2400 T	003028	2400Ws	3	Q:3.5/S:5.0	220V ±10%	15×2/8A	3路独立调光	2400 ~ 50Ws	※ 2	250W	VARI/CONST
CBc-12 x	009083	1200Ws	3	Q:2.6/S:3.5	220V ±10%	10×2/4A	电压调光	1200 ~ 13Ws	※ 3	250W	VARI/CONST
CBb-24 x	009082	2400Ws	3	Q:3.7/S:6.5	220V ±10%	10/6/5A	电压调光	2400 ~ 13Ws	※ 4	250W	VARI/CONST
CB-2400 IV	003067	2400Ws	2	Q:3.5/S:13.0	220V ±10%	15×2/6A	电压调光	2400 ~ 300Ws	平均	250W	VARI/CONST
CBw-1200 S	009472	1200Ws	2	Q:3.1/S:5.9	自动切换	6×2/3A	电压调光	1200 ~ 300Ws	平均 (±1/3)	250W	VARI/CONST
CBw-2400 S	009473	2400Ws	2	Q:3.6/S:7.6	自动切换	8×2/3A	电压调光	2400 ~ 600Ws	平均 (±1/3)	250W	VARI/CONST
CW-2400 Tc	009651	2400Ws	3	Q:2.2/S:2.9	自动切换	15×2/4A	3路独立调光	2400 ~ 12.5Ws	※ 5	250W	VARI/CONST
单体灯系列											
CT-02 W	009170	200Ws	—	0.8	自动切换	5A	电压调光	200 ~ 12.5Ws	—	250W	VARI/CONST
CT-04 W	009172	400Ws	—	1.2	自动切换	5A	电压调光	400 ~ 25Ws	—	250W	VARI/CONST
CT-06 W	009174	600Ws	—	1.2	自动切换	7A	电压调光	600 ~ 37.5Ws	—	250W	VARI/CONST
CT-08 W	009176	800Ws	—	1.5	自动切换	7A	电压调光	800 ~ 50Ws	—	250W	VARI/CONST
CT-10 W	009177	1000Ws	—	1.8	自动切换	7A	电压调光	1000 ~ 62.5Ws	—	250W	VARI/CONST
CT-12 W	009178	1200Ws	—	2	自动切换	7A	电压调光	1200 ~ 75Ws	—	250W	VARI/CONST
单体灯系列											
TW-02 F II	002175	200Ws	—	1.2	220V ±10%	3A	电压调光	200 ~ 6.25Ws	—	250W	半光/CONST
TW-03 F II	002177	300Ws	—	1.7	220V ±10%	3A	电压调光	300 ~ 9.38Ws	—	250W	半光/CONST
TW-04 F II	002179	400Ws	—	2.1	220V ±10%	3A	电压调光	400 ~ 12.5Ws	—	250W	半光/CONST

名称	产品编号	无线 触发功能	充电声音提示	散热风扇	过热警报	闪光 失效警报	保险丝 熔断警报	外观尺寸	重量
电源箱系列									
CA-3200 II	009055	闪光触发	充电中 / 充电完了 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	声音/指示灯	313 (w) × 322 (h) × 183 (d) mm	12.7kg
CA-2500 FS	009061	闪光触发	充电中 / 充电完了 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	声音/指示灯	284 (w) × 335 (h) × 194 (d) mm	11.3kg
CX-244 III	009091	闪光触发	充电中 / 充电完了 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	声音/指示灯	296 (w) × 356 (h) × 169 (d) mm	12.1kg
CS-2400 T	003028	闪光触发	充电中 / 充电完了 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	声音/指示灯	221 (w) × 283 (h) × 156 (d) mm	6.0kg
CBc-12 x	009083	闪光触发	充电中 / 充电完了 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	—	184 (w) × 188 (h) × 127 (d) mm	3.3kg
CBb-24 x	009082	闪光触发	充电中 / 充电完了 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	—	184 (w) × 229 (h) × 127 (d) mm	4.4kg
CB-2400 IV	003067	闪光触发	充电中 / 充电完了 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	—	169 (w) × 129 (h) × 174 (d) mm	4.0kg
CBw-1200 S	009472	闪光触发	充电中 / 充电完了 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	—	164 (w) × 191 (h) × 127 (d) mm	3.4kg
CBw-2400 S	009473	闪光触发	充电中 / 充电完了 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	—	164 (w) × 232 (h) × 127 (d) mm	4.6kg
CW-2400 Tc	009651	闪光触发	充电中 / 充电完了 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	—	286 (w) × 298 (h) × 198 (d) mm	9.9kg
单体灯系列									
CT-02 W	009170	闪光触发	充电中 / 充电完了 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	—	127 (w) × 119 (h) × 184 (l) mm	1.9kg
CT-04 W	009172	闪光触发	充电中 / 充电完了 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	—	127 (w) × 119 (h) × 184 (l) mm	2.1kg
CT-06 W	009174	闪光触发	充电中 / 充电完了 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	—	127 (w) × 119 (h) × 228 (l) mm	2.6kg
CT-08 W	009176	闪光触发	充电中 / 充电完了 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	—	127 (w) × 119 (h) × 228 (l) mm	2.8kg
CT-10 W	009177	闪光触发	充电中 / 充电完了 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	—	127 (w) × 119 (h) × 272 (l) mm	3.2kg
CT-12 W	009178	闪光触发	充电中 / 充电完了 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	—	127 (w) × 119 (h) × 272 (l) mm	3.4kg
单体灯系列									
TW-02 F II	002175	闪光触发	充电中 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	—	105.4 (φ) × 170 (l) mm	1.35kg
TW-03 F II	002177	闪光触发	充电中 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	—	105.4 (φ) × 170 (l) mm	1.46kg
TW-04 F II	002179	闪光触发	充电中 / 关闭	内置	声音/指示灯	声音/指示灯	—	105.4 (φ) × 170 (l) mm	1.55kg

外用闪光灯系列									
名称	产品编号	无线 触发功能	充电声音提示	散热风扇	过热警报	闪光 失效警报	闪光次数 100%电量	外观尺寸	重量
PMT-800α	004021	—	充电完了 / 关闭	—	声音/指示灯	声音/指示灯	150	202 (w) × 221 (h) × 94 (d) mm	2.56kg ※7
PMT-1200α	004022	—	充电完了 / 关闭	—	声音/指示灯	声音/指示灯	100	202 (w) × 249 (h) × 94 (d) mm	3.1kg ※7
LB-400(灰)	004030	—	充电完了 / 关闭	—	—	—	150	138 (w) × 201 (h) × 62 (d) mm	1.2kg
LB-400(蓝)	004032	—	充电完了 / 关闭	—	—	—	150	138 (w) × 201 (h) × 62 (d) mm	1.2kg
BM-400	002350	闪光触发	充电中 / 充电完了 / 关闭	—	—	指示灯	150	138 (w) × 201 (h) × 63 (d) mm	2.69kg
BM-80	002352	闪光触发	充电完了 / 关闭	—	—	声音/指示灯	140	100 (w) × 100 (h) × 163 (d) mm	1.2kg

※ 1		※ 2				※ 3				
快速充电	1.8秒		①	②	③		①	②	③	
慢速1	3.0秒	1支灯	2400	—	—	1支灯	1200	—	—	
慢速2	5.0秒	1支灯	—	1200	—	1支灯	—	1200	—	
慢速3	17.5秒	1支灯	—	—	400	1支灯	—	—	400	
慢速4	30秒		①	②	③		①	②	③	
		2支灯	1200	1200	—	2支灯	600	600	—	
		2支灯	2000	—	400	2支灯	800	—	400	
		2支灯	—	800	400	2支灯	—	800	400	
			①	②	③		①	②	③	
		3支灯	1200	800	400	3支灯	400	400	400	
		※ 4			※ 5					
			①	②	③		①	②	③	
		1支灯	2400	—	—	1支灯	2400	—	—	
		1支灯	—	2400	—	1支灯	—	1200	—	
		1支灯	—	—	400	1支灯	—	—	400	
			①	②	③		①	②	③	
		2支灯	1200	1200	—	2支灯	1200	1200	—	
		2支灯	2000	—	400	2支灯	2000	—	400	
		2支灯	—	2400	400	2支灯	—	800	400	
			①	②	③		①	②	③	
		3支灯	1000	1000	400	3支灯	1200	800	400	
※ 6	充电电池电量100%状态				※ 7	含充电电池				