

Generators

電源部

ハンディタイプ

大光量が欲しい時の銀塩写真から、
小出力が欲しいデジタル撮影にいたるまでワイドにカバー
プロのあらゆるニーズに対応可能



CBb-24x II [003094] 受注生産

最大出力: 2400Ws

コネクター数: 3

ストロボ調光範囲

FULL~1/64 (6EV) FULL~1/4 まで1/3ステップ
1/4~1/64 まで1/6ステップ

■光量比は理想的な6:1を採用

作品イメージや撮影スペースの状況に合わせて、スムーズにライティングできます。

■ワイドな調光範囲

2400Ws~6Ws (FULL~1/64)をFULL~1/4まで1/3EVステップ、1/4~1/64まで1/6EVステップの高精度な調光方式でワイドにカバーします。


■コネクター感知方式で自動切り替え

出力配分はコネクター感知方式のため、ヘッドコネクターを差し込むだけで自動的に切り替わります。



■安心の充電モード切り替え

ロケ先のAC電源の状況により、スローモード、クイックモードに切り替えられます。(モードの切り替えは、側面のスイッチにより行います)



仕 様

品名		CBb-24xII 電源部											
定格電圧		AC100V±10% 50/60Hz											
ヒューズ定格	ストロボ	15A×1/10A×1											
	モデリングランプ	8A×1											
充電モード (秒)	クイック (50/60Hz)	3.7/3.3											
	スロー (50/60Hz)	6.5/5.9											
最大出力		2400Ws											
ストロボ調光方式		電圧調光											
出力コネクター数		CXコネクター×3											
出力配分		出力配分は出力コネクター感知方式で使用する出力コネクターにより、自動的に表のように配分されます。											
		①	②	③	①	②	③	①	②	③			
		1 灯	2400	—	—	2 灯	1200	1200	—	3 灯	1000	1000	400
		1 灯	—	2400	—	2 灯	2000	—	400				
		1 灯	—	—	400	2 灯	—	2000	400				(①②③はコネクター位置)
ストロボ調光範囲		FULL~1/64 (6絞り) FULL~1/4まで1/3EVステップ (クリック) 1/4~1/64まで1/6EVステップ (クリック)											
出力表示		バリエーター目盛り ※目盛り0の位置ではストロボは発光しません											
モデリングランプ		250W 3灯											
モデリング調光モード		1. (VARI) FULL~1/16まで出力連動調光 1/16~1/32は1/16の光量で一定 2. (OFF) 消灯 3. (CONST) 100%点灯											
シンクロソケット		ホーンジャックタイプ×2											
シンクロ電圧		DC12V											
フォトセル		内蔵 (スイッチ付)											
サウンドモード		充電完了音 (READY)/充電中音 (CHG)/消音 (OFF)											
不発光警報		該当する各灯表示ランプ点滅とブザーによる連続音 ※充電完了前に発光操作を行うと警報が出ます											
過熱警報		ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音											
クーリングファン		内蔵											
寸法		184 (w) × 229 (h) × 127 (d) mm											
重量		4.4kg											



●標準 2 灯セット

003094	CBb-24xII 電源部	1
013105	CB-25 ヘッド	2
123313	ハロゲンランプ 250W	2
121146	CLX-25H リフレクター (110φ)	2
025351	アンブレラ 50 ナイロン (950φ)	2
232453	CMS-3B ライトスタンド	2
122409	スタンドケース M	1
122471	布ケース CB 用	1

■CB-25ヘッド

ヘッドに必要な機能をコンパクトにまとめた、最大入力2500Wsの汎用タイプヘッド。安定した連続発光に耐えるクーリングファン内蔵で、小型ながら250Wのハロゲンランプが使用できます。ヘッドコード着脱式。

大光量から小出力までを幅広くカバー



CB-25ヘッド (推奨)

