

# Generators

電源部

ハンディタイプ

最大出力2400Ws。繊細、自在、手軽。3つの光を、この1台で

1台で3灯それぞれの調光ができ、ロケにも最適

1/10EVステップで、最大2400Wsから最小12Wsまで、きめ細かな調光が可能

デジタルカメラ時代にふさわしい、スタイリッシュデザインのハンディタイプ電源部



把手を取った状態です。

## CS-2400T II [003029]

最大出力：2400Ws

コネクター数：3

ストロボ調光範囲

FULL～1/8 1/10EVステップ

### ■シフトスイッチ

シフトスイッチ「FULL (フル)、HALF (ハーフ：1/2)、QUARTER (クォーター：1/4) スイッチ」でも出力を調整。コネクター感知方式の出力配分をさらに出力バリエーターでコントロールすることで、最小12Wsまで


極めてきめ細かな調光を実現します。

### ■出力配分

3灯のライトを別々に配光でき、1台で多様な表現を可能にします。

### ■出力バリエーター

各灯出力をFULLから1/8まで、1/10EVステップで調光します。



## 仕 様

品名		CS-2400TII 電源部										
定格電圧		AC100V±10% 50/60Hz										
ヒューズ定格	ストロボ	15A×2										
	モデリングランプ	8A×1										
充電モード (秒)	クイック (50/60Hz)	3.6/3.0										
	スロー (50/60Hz)	5.0/4.4										
最大出力		2400Ws										
シフトスイッチ		全体の出力を1/2-1EVおよび1/4-2EVにする。ただし、シフトスイッチを操作したとき、空発光が必要										
ストロボ調光方式		3回路独立シリーズカット調光+電圧調光										
出力コネクター数		CXコネクター×3										
出力配分	出力配分は出力コネクター感知方式で使用する出力コネクターにより、自動的に表のように配分されます。											
		①	②	③	①	②	③	①	②	③		
	1灯	2400	—	—	2灯	1200	1200	—	3灯	1200	800	400
	1灯	—	1200	—	2灯	2000	—	400				
	1灯	—	—	400	2灯	—	800	400	(①②③はコネクター位置)			
ストロボ調光範囲		FULL~1/8 1/10EVステップ/シフトスイッチにて、全体を1EVおよび2EV下げる										
出力表示		デジタル表示										
モデリング調光モード		1. (VARI) 出力連動調光 2. (OFF) 消灯 3. (CONST) 100%点灯										
シンクロソケット		ホーンジャックタイプ×2										
シンクロ電圧		DC12V										
フォトセル		内蔵 (スイッチ付)										
サウンドモード		充電完了音 (READY) /消音 (OFF) /充電中音 (CHG)										
不発光警報		該当する出力表示点滅とブザーによる連続音 ※充電完了前に発光操作を行うと警報が出ます										
過熱警報		ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音										
クーリングファン		内蔵										
寸法		245 (w) × 238.5 (h) × 158.5 (d) mm										
重量		6.5kg										



## ●標準2灯セット

003029	CS-2400TII電源部	1
013105	CB-25ヘッド	2
123313	ハロゲンランプ250W	2
121146	CLX-25Hリフレクター (110φ)	2
025351	アンブレラ50ナイロン (950φ)	2
232453	CMS-3Bライトスタンド	2
122409	スタンドケースM	1
122471	布ケースCB用	1

## ■CB-25ヘッド

ヘッドに必要な機能をコンパクトにまとめた、最大入力2500Wsの汎用タイプヘッド。安定した連続発光に耐えるクーリングファン内蔵で、小型ながら250Wのハロゲンランプが使用できます。ヘッドコード着脱式。

最小12Wsまで、きめ細かな調光が可能



CB-25ヘッド (推奨)

