

# Generators

電源部

スタジオタイプ

デジタル撮影の精度を高める次世代品質  
全回路独立・高精度なデジタル調光により  
スタジオ撮影の多彩なニーズに対応



受注生産

## ST-222 II

[001046]



受注生産

## ST-440 II

[001047]

最大出力：200Ws(222II)/400Ws(440II)

コネクター数：2(222II)/3(440II)

ストロボ調光範囲

FULL~1/32  
1/6EVステップ

- FULL~1/32まで、高精度な独立調光
- わずか1.5秒のクイックチャージ
- 見やすく操作しやすいデジタル表示
- 省スペースで置けるコンパクトサイズ
- 無線シンクロ用ACコンセント搭載で、わずらわしいコードが不要
- 不発光・ヒューズ切れを知らせる警報機能を内蔵
- 3タイプ×出力モード×出力バリエーターで幅広い調光が可能

## 仕 様

| 品名         | ST-222II 電源部                            | ST-440II 電源部                            |
|------------|---|---|
| 定格電圧       | AC100V±10% 50/60Hz                      | AC100V±10% 50/60Hz                      |
| ヒューズ定格     | ストロボ<br>6A×1 10A×1                      | 10A×2                                   |
|            | モデリングランプ<br>3A×1                        | 3A×1                                    |
| 最大出力       | 200/200/200 Ws                          | 400/400 Ws                              |
| 出力コネクター数   | 3                                       | 2                                       |
| ストロボ調光方式   | 電圧調光 (各回路セパレート出力)                       | 電圧調光 (各回路セパレート出力)                       |
| ストロボ調光範囲   | FULL~1/32 1/6EVステップ                     | FULL~1/32 1/6EVステップ                     |
| 出力表示       | デジタル表示                                  | デジタル表示                                  |
| 充電時間       | 1.5秒 (50Hz) /1.5秒 (60Hz)                | 1.5秒 (50Hz) /1.5秒 (60Hz)                |
| モデリング定格    | 100Wまで                                  | 100Wまで                                  |
| モデリング調光モード | コンスタント (CONST) /出力連動調光 (VARI) /消灯 (OFF) | コンスタント (CONST) /出力連動調光 (VARI) /消灯 (OFF) |
| シンクロソケット   | フロントパネル ホーンジャック×2<br>リアーパネル ピンジャック×2    | フロントパネル ホーンジャック×2<br>リアーパネル ピンジャック×2    |
| フォトセル      | なし                                      | なし                                      |
| サウンドモード    | 充電完了音 (READY) /充電中音 (CHG) /音消 (OFF)     | 充電完了音 (READY) /充電中音 (CHG) /音消 (OFF)     |
| 各灯スイッチ     | ストロボ・モデリングをON/OFF                       | ストロボ・モデリングをON/OFF                       |
| シンクロ電圧     | DC12                                    | DC12                                    |
| 不発光警報      | 該当する出力表示の点滅とブザーの連続音                     | 該当する出力表示の点滅とブザーの連続音                     |
| ACコンセント    | IR/RS専用コンセント (MAX 1A) ×1                | IR/RS専用コンセント (MAX 1A) ×1                |
| 寸法         | 300 (w) ×115 (h) ×277 (d) mm ※ゴム足含む     | 300 (w) ×115 (h) ×277 (d) mm ※ゴム足含む     |
| 重量         | 4.5kg                                   | 4.8kg                                   |