

2400Wsのフルチャージ1.2秒という驚異のスピードに加え、
FULL~1/512、2回路調光、2回路独立の色温度調整といった
プロの要求を満たす機能を多数搭載
ストロボの新境地を拓くフラッグシップモデル



CAPA-2400CQ [003087]

最大出力：2400Ws

コネクター数：2

ストロボ調光範囲：FULL~1/512 1/10EVステップ(ツマミ押し回し1EVステップ又は0.5EVステップ)

ワイヤレスリモコン、タブレット、PCの3WAYコントロール

ワイヤレスシンクロ&コントロール

別売の「RS-Controller」を利用することでストロボのワイヤレスシンクロ&コントロールが可能。最大6台、6灯までのON/OFFに加え、通常1/10EVステップ、スイッチ長押しで1EVステップの自在な調光が設定できます。なお、「RS-Controller」に対応したストロボであれば、マルチハードでの一括操作にも対応します。



[232071]
RS-Controller
27,000円(税別)


タブレット(iPad)コントロール

お使いのタブレット(iPad)に専用アプリ「RC-System」をインストールすることで最大8台、16灯までのON/OFF、調光設定とライティングデータの登録がタッチパネル操作で行えます。



PCコントロール

Macintosh/Windows PCからのコントロールに対応。ブラウザ「Google Chrome」によるWebアクセスで個別の遠隔制御が可能です。



仕様

品名	CAPA-2400CQ 電源部		
定格電圧	AC100V±10%/200V±10% (自動切換) 50/60Hz		
ブレーカー容量	色温度調整 色温度調節スイッチ(1・2COLOR)による±300K 100Kステップ モデリングランプ定格 100V 250W×2(100V/200V 共通)		
ヒューズ定格	100%点灯(CONST)/出力連動調光(VARI)※1/消灯(OFF) 各灯モデリングON/OFFスイッチあり ※1モデリングランプはストロボ出力2400Wsのとき100%の明るさとして ストロボ出力に連動して調光します。1/16以下は1/16の光量で一定です。		
最大出力	2400Ws		
出力コネクター数	2(CXタイプコネクター)		
推奨ヘッド	CAX-32CQ H		
出力配分(Ws)	連続発光回数 シンクロコード使用時：10発/秒(光量4.7Ws) RS-C使用時：8発/秒(光量4.7Ws) ※ご使用になる電源環境により同期しない場合があります。		
各灯スイッチ	ストロボ、モデリングランプをON/OFF		
ストロボ調光方式	2回路独立シリースカット調光・電圧調光		
ストロボ調光範囲	エンコーダーと出力コネクターの配分による FULL~1/512 1/10EVステップ (ツマミ押し回し 1EVステップ又は0.5EVステップ)		
ストロボ調光ステップ切換え	ツマミ押し回し時のストロボ調光ステップ切り換え： "ストロボ調光ステップ切換えスイッチ"(STEP)長押しで1EVステップ 又は0.5EVステップに切り換え		
出力表示	デジタル表示 表示モード切換スイッチ(Ws/Wv/SPEED)を押すごとに Ws、Wv、閃光時間表示(SPEED)に順次切換え		
	■ Ws表示モード(4桁デジタル表示/OFF表示あり) ● 出力コネクター1(1灯)：2400~9.4Ws/(2灯)：1200~4.7Ws ● 出力コネクター2(1灯又は2灯)：1200~4.7Ws		
	■ Wv表示モード(3桁デジタル表示/OFF表示あり) ● 出力コネクター1(1灯)：10.0~2.0Wv/(2灯)：9.0~1.0Wv ● 出力コネクター2(1灯又は2灯)：9.0~1.0Wv		
	■ SPEED表示モード(分数分母5桁)：1/370~1/10310		
	パネルライト あり(スイッチ付)		
	サウンドモード 充電中音(CHG)/完了音(READY)/OFF		
	シンクロソケット ホーンジャックタイプ×2		
	シンクロ電圧 12V		
	フォトセル 内蔵(スイッチ付)		
	無線制御機能 1. RS-Receiver II(専用コネクター×1) 2. AirMac Express(Wi-Fiルーター)経由でRC-System(iOS)による制御		
	無線シンクロ 3. Air Mac Express経由でWeb版による制御 (Wi-Fiルーターとの通信環境がスタンバイされるとWi-Fi通信表示点灯) RS-Receiver II(専用コネクター×1) 使用周波数：2.427GHz~2.457GHz		
	ディスプレイ機能 内蔵		
	不発光警報 該当出力表示点滅とブザー連続音		
	過熱警報 過熱警報表示(HEAT)点滅とブザー連続音		
	ヘッドケーブル保護機能 内蔵 充電モードがクイック(QUICK)で作動 ヘッドケーブル異常発熱時にQUICK表示が点滅し、充電モードをノ ーマル(NORMAL)に自動切換		
	クーリングファン 内蔵(温度検出によりON/OFF自動切換)		
	寸法 295.3(W)×212(D)×300.5(H)mm ※取手突起含まず		
	重量 12.5kg		



2灯ヘッドセット

- 003087 CAPA-2400CQ電源部 …… 1
- 013114 CAX-32CQヘッド …… 2
- 123313 ハロゲンランプ 250W …… 2
- 121100 CX-C リフレクター(180φ) …… 2
- 121200 CX-C リフ用プロテクター …… 2
- 232071 RS-Controller …… 1

付属品：ACコード、CR-シンクロコード5m(ホーンジャックタイプ)、RS-Receiver II、CAX-ヘッドコード5m×2、専用ルーター

出力表示の切り替えが可能

Ws表示はもちろん、グローバル標準のWv表示、さらにはSPEED(閃光時間)表示の切り替えが容易に行えます。



Ws表示



Wv表示



SPEED表示

安定した色温度を実現

FULL(2400Ws)~1/512(4.7Ws)のレンジで安定した色温度を実現。また、2回路独立で色温度の調整ができます。

高速閃光&秒間10発以上の高速連写

高速閃光で1秒に10発以上の高速連写が可能です(4.7Ws)。路独立で色温度の調整ができます。

【推奨ヘッド】CAX-32CQヘッド



[13114]145,000円(税別)
付属品：CAX-ヘッドコード5m