

1台で3灯それぞれの調光ができ、ロケにも最適

1/10EVステップで、最大2400Wsから最小12Wsまで、きめ細かな調光が可能

デジタルカメラ時代にふさわしい、スタイリッシュデザインのハンディタイプ電源部



CS-2400TII [003029]

最大出力：2400Ws

コネクタ数：3

ストロボ調光範囲：FULL~1/8 1/10EVステップ

シフトスイッチ

シフトスイッチ「FULL(フル)、HALF(ハーフ：1/2)、QUARTER(クォーター：1/4)スイッチ」でも出力を調整。コネクタ感知方式の出力配分をさらに出力バリエーターでコントロールすることで、最小12Wsまで極めてきめ細かな調光を実現します。



出力配分

3灯のライトを別々に配光でき、1台で多様な表現を可能にします。

①	②	③
1200 800 400		
1200 1200 —		
2000 — 400		
— 800 400		
2400 — —		
— 1200 —		
— — 400		

出力バリエーター

各灯出力をFULLから1/8まで、1/10EVステップで調光します。



仕様

品名		CS-2400TII電源部										
定格電圧		AC100V±10% 50/60Hz										
ヒューズ定格	ストロボ	15A×2										
	モデリングランプ	8A×1										
充電時間	クイック	50Hz：3.6秒 / 60Hz：3.0秒										
	スロー	50Hz：5.0秒 / 60Hz：4.4秒										
最大出力		2400Ws										
ストロボ調光方式		3回路独立シリースカット調光+電圧調光										
シフトスイッチ		全体の出力を1/2-1EVおよび1/4-2EVにする。ただし、シフトスイッチを操作したとき、空発光が必要										
出力コネクタ数		CXコネクタ×3										
出力配分		出力配分は出力コネクタ感知方式で使用する出力コネクタにより、自動的に表のように配分されます。										
		①	②	③	①	②	③	①	②	③		
	1灯	2400Ws	-	-	2灯	1200Ws	1200Ws	-	3灯	1200Ws	800Ws	400Ws
	1灯	-	1200Ws	-	2灯	2000Ws	-	400Ws	(①②③はコネクタ位置)			
1灯	-	-	400Ws	2灯	-	800Ws	400Ws					
ストロボ調光範囲		FULL~1/8 1/10EVステップ/シフトスイッチにて、全体を1EVおよび2EV下げる										
出力表示		デジタル表示										
モデリング調光モード		CONST(100%点灯) / VARI(出力連動調光) / OFF(消灯)										
シンクロソケット		ホーンジャックタイプ×2										
シンクロ電圧		DC12V										
フォトセル		内蔵(スイッチ付)										
サウンドモード		充電完了音(READY) / 消音(OFF) / 充電中音(CHG)										
不発光警報		該当する出力表示点滅とブザーによる連続音 ※充電完了前に発光操作を行うと警報が出ます										
過熱警報		ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音										
クーリングファン		内蔵										
寸法		245(w)×238.5(h)×158.5(d)mm										
重量		6.5kg										



2灯ヘッドセット

- 003029 CS-2400TII電源部 …………… 1
- 013105 CB-25ヘッド …………… 2
- 123313 ハロゲンランプ250W …………… 2
- 121146 CLX-25Hリフレクター(110φ) …… 2
- 122471 布ケースCB用 …………… 1

付属品：ACコード、CR-シンクロコード5m

[推奨ヘッド]CB-25ヘッド

ヘッドに必要な機能をコンパクトにまとめた、最大入力2500Wsの汎用タイプヘッド。安定した連続発光に耐えるクーリングファン内蔵で、小型ながら250Wのハロゲンランプが使用できます。ヘッドコード着脱式。

